

## Rulman Sökme Aparatı BP 61



### Rulman Çektirme BP 61 rulmanları milden ve yuvadan çıkarmak için

BP 61 sökme takım kiti, sabit bilyalı rulmanların milden çıkarılmasını sağlar. Keçeli rulmanlar da ilgili keçeyi çıkardıktan sonra sökülebilir. Çıkarma kollarının parmakları dış bilezik yuvarlanma yoluna yerleştirilir. Delik çapları 10 ila 100 mm arasında olan 61 farklı sabit bilyalı rulmanın sökülmesi için uygundur.

### Çanta İçeriği:

- 6 takım çekme kolu
- 2 gijon çekme mili
- Pratik muhafaza çantası (3,2 kg)



### BP 61 Detayları

- Çektirme kolları doğrudan rulmanın dış halkasına tutunur ve iç halkaya dayanarak/temas ederek güvenli bir tutuş ve optimum kuvvet iletimi sağlar.
- Çekme kollarını rulmana kolay yerleştirmek için kollar yaylı tasarlanmıştır.
- Çektirme kolları yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Elastomeren yapılmış yay sayesinde, çıkarma kollarının takılmasını kolaylaştırır ve çıkarma işlemi sırasında bunları yerinde tutar.
- Çanta içinde rulmanlara göre doğru kol seçim panosu mevcuttur.

## Rulman Sökme Aparatı BP 61

### Teknik veriler Rulman Çektirme Aparatı BP 61

Çektirme mili için anahtar boyutu:

19 mm ve 24 mm

Çektirme kolları A1-A6:

Her biri 3 çektirme kolundan oluşan 6 takım




Çanta boyutları (U x G x Y):

315 x 250 x 70 mm

BP61 Rulman Çektirme Aparat Çanta Ağırlığı:

3'200 gr.

### Rulmanlara Göre Çektirme Kol Seçim Tablosu

					
Rulman tanımı				Çektirme Kolu	Mil
60..	62..	63..	64..		
6000	6200			<b>BP A1</b>	<b>BP M12</b>
6001					
6002					
6003					
6004	6201			<b>BP A2</b>	
6005	6202				
6006	6203				
6007	6204	6300		<b>BP A3</b>	
6008	6205	6301			
6009		6302			
6010					
6011	6206	6303		<b>BP A4</b>	
6012		6304			
6013					
6014	6207	6305	6403	<b>BP A5</b>	
6015	6208	6306			
6016	6209	6307			
6017	6210				
	6211			<b>BP A6</b>	
6018	6212	6308	6404		
6019	6213	6309	6405		
6020	6214	6310	6406		
	6215	6311	6407		
	6216	6312	6408		
	6217	6313	6409		
			6410		